

Διάυλος	Αρ.Διάυλου	Χρήση	Διαυλοποίηση	Διαμόρφωση	Παρατηρήσεις
145,000000 MHz	V00	Είσοδος αναμεταδοτών (αποκλειστική χρήση)	12,5 kHz	12K0F3E	Είσοδος παλαιού R0
145,012500 MHz	V01		Είσοδος παλαιού R0B		
145,025000 MHz	V02		Είσοδος παλαιού R1		
145,037500 MHz	V03		Είσοδος παλαιού R1B		
145,050000 MHz	V04		Είσοδος παλαιού R2		
145,062500 MHz	V05		Είσοδος παλαιού R2B		
145,075000 MHz	V06		Είσοδος παλαιού R3		
145,087500 MHz	V07		Είσοδος παλαιού R3B		
145,100000 MHz	V08		Είσοδος παλαιού R4		
145,112500 MHz	V09		Είσοδος παλαιού R4B		
145,125000 MHz	V10		Είσοδος παλαιού R5		
145,137500 MHz	V11		Είσοδος παλαιού R5B		
145,150000 MHz	V12		Είσοδος παλαιού R6		
145,162500 MHz	V13		Είσοδος παλαιού R6B		
145,175000 MHz	V14		Είσοδος παλαιού R7		
145,187500 MHz	V15	Είσοδος παλαιού R7B			
145,200000 MHz	V16	Διαστημικές Επικοινωνίες	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex/uplink χρήση, μονο φωνή
145,212500 MHz	V17	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,225000 MHz	V18	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,237500 MHz	V19	Internet Voice Gateways	12,5 kHz	12K0F3E	
145,250000 MHz	V20	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,262500 MHz	V21	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,275000 MHz	V22	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,287500 MHz	V23	Internet Voice Gateways	12,5 kHz	12K0F3E	
145,300000 MHz	V24	RTTY	12,5 kHz	12K0F3E	Για τοπική χρήση μόνο
145,312500 MHz	V25	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,325000 MHz	V26	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,337500 MHz	V27	Internet Voice Gateways	12,5 kHz	12K0F3E	
145,350000 MHz	V28	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,362500 MHz	V29	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,375000 MHz	V30	Ψηφιακό Κανάλι Κλήσεων	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, μόνο φωνή
145,387500 MHz	V31	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,400000 MHz	V32	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,412500 MHz	V33	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,425000 MHz	V34	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,437500 MHz	V35	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,450000 MHz	V36	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,462500 MHz	V37	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,475000 MHz	V38	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,487500 MHz	V39	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,500000 MHz	V40	Κανάλι κλήσεων (Mobile)	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, μονο φωνή
145,512500 MHz	V41	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,525000 MHz	V42	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,537500 MHz	V43	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,550000 MHz	V44	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,562500 MHz	V45	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,575000 MHz	V46	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,587500 MHz	V47	FM/Digital	12,5 kHz	12K0F3E	Για simplex χρήση, φωνή ή/και δεδομένα *
145,600000 MHz	RV48	Εξόδος αναμεταδοτών (αποκλειστική χρήση)	12,5 kHz	12K0F3E	Εξόδος παλαιού R0
145,612500 MHz	RV49		Εξόδος παλαιού R0B		
145,625000 MHz	RV50		Εξόδος παλαιού R1		
145,637500 MHz	RV51		Εξόδος παλαιού R1B		
145,650000 MHz	RV52		Εξόδος παλαιού R2		
145,662500 MHz	RV53		Εξόδος παλαιού R2B		
145,675000 MHz	RV54		Εξόδος παλαιού R3		
145,687500 MHz	RV55		Εξόδος παλαιού R3B		
145,700000 MHz	RV56		Εξόδος παλαιού R4		
145,712500 MHz	RV57		Εξόδος παλαιού R4B		
145,725000 MHz	RV58		Εξόδος παλαιού R5		
145,737500 MHz	RV59		Εξόδος παλαιού R5B		
145,750000 MHz	RV60		Εξόδος παλαιού R6		
145,762500 MHz	RV61		Εξόδος παλαιού R6B		
145,775000 MHz	RV62		Εξόδος παλαιού R7		
145,787500 MHz	RV63		Εξόδος παλαιού R7B		
145,800000 MHz	V64		Διαστημικές Επικοινωνίες	12,5 kHz	12K0F3E

Σημειώσεις σε σχέση με το καθορισμό φάσματος συχνοτήτων στη ζώνη των 145 MHz

1) Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν απόσπασμα του επίσημα υιοθετημένου καθορισμού φάσματος της IARU Περιοχή-I, και όλα τα μέλη που την αποτελούν πρέπει έντονα να προωθήσουν την τήρηση των συστάσεων που υποβάλλονται σε αυτές τις σημειώσεις

1.1) Γενικά

i) Σε όλη την Ευρώπη δεν επιτρέπεται η λειτουργία διάυλων εισόδου ή εξόδου αναμεταδοτών ραδιοτηλεφωνίας μεταξύ 144,000 MHz και 144,794 MHz.

ii) Με εξαίρεση εκείνα τα μέρη του φάσματος που έχουν εκχωρηθεί για χρήση από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου δεν επιτρέπεται η χρήση διάυλων εισόδου ή εξόδου στο φάσμα των 145 MHz για αναμεταδότες με είσοδο ή έξοδο σε άλλες φασματικές περιοχές της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

(Miskolc-Tapolca 1978, San Marino 2002)

iii) Κανένα δίκτυο packet-radio δεν πρέπει να λειτουργεί στο φάσμα των 145 MHz.

(αναθεώρηση Lillehammer 1999)

Έχει αναγνωριστεί η ανάγκη χρήσεως συχνοτήτων εντός του φάσματος των 144 - 146 MHz, σε τομείς της IARU Περιοχή-I όπου πρωτοεμφανίζεται η χρήση του packet-radio, για περιορισμένη διάρκεια χρόνου. (Düsseldorf 1989)

Σημείωση Οι τομείς της IARU Region-I που αναφέρονται ως άνω νοούνται οι τομείς εκείνοι με χαμηλό ραδιοερασιτεχνικό πληθυσμό και/ή στη γεωγραφική περίμετρο της Περιοχής-I, όπου εξαιρέσεις είναι δυνατόν να είναι ανεκτές εφ' όσον αυτές δεν εμποδίζουν την ορθολογική χρήση του φάσματος σε άλλους τομείς της Περιοχής-I όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων. Η ρύθμιση αυτή δεν δικαιολογεί τη μη συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία πέραν έυλογου χρονικού ορίου.

* Μόνο για simplex επικοινωνία φωνής δίχως την χρήση ψηφιακών Voice Gateways. Επιτρέπεται η μεταφορά/αποστολή ενσωματωμένων δεδομένων ταυτόχρονα με την εκπομπή ψηφιοποιημένης φωνής. Η χρήστες ψηφιοποιημένης φωνής υποχρεούνται σε έλεγχο για μη χρήση του διάυλου από αναλογικούς χρήστες με διαμόρφωση FM.